PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5120 di Venerdì 11 marzo 2022

Responsabilità del preposto: quando interrompere l'attività

Cosa prevede la nuova formulazione dell'articolo 19 sui compiti del preposto? Alcune situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto deve Interrompere l'attività del lavoratore e il processo produttivo.

La **nuova formulazione dell'articolo 19** sui compiti del preposto stabilisce la necessità di interrompere l'attività in determinati casi:

-"*in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni...deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza*".

-"*in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell'osservanza,* ***interrompere l'attività del lavoratore*** *e informare i superiori diretti*".

- f-bis "*in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza,* ***se necessario, interrompere temporaneamente l'attività*** *e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*".

In pratica nel caso di comportamenti a rischio mantenuti dal sottoposto anche dopo che il preposto ha fornito le "indicazioni di sicurezza", il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore, impedendo che il comportamento a rischio continui per prevenire l'instaurarsi di prassi pericolose contrarie alle norme di sicurezza.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0817] ?#>

Nel caso di problemi al processo "*deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro" e più in generale "ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza", il preposto può (non deve, quindi è discrezionale) "interrompere temporaneamente l'attività".*

Questa per alcuni esperti non rappresenta una vera novità in quanto già compresa nella formulazione precedente.

Anche se da un punto di vista giuridico non è una vera novità, è scritto in **modo molto più chiaro rispetto alla formulazione precedente** ed è più probabile che venga capito e attuato dai preposti *che è quello che a noi interessa.*

Non c'è nessun riferimento normativo che indichi quali sono i casi in cui il preposto **deve** interrompere l'attività del lavoratore e quando **può** interrompere temporaneamente l'attività con un processo a rischio. Pertanto il preposto opera in un contesto di forte incertezza.

A mio avviso ci sono delle situazioni di rischio immediato mortale o grave in cui il preposto **deve** Interrompere l'attività del lavoratore e il processo produttivo.

Queste situazioni sono le seguenti:

- ♦ Quando la posizione del lavoratore si trova nella direzione di un pericolo, come nella direzione di veicoli in movimento, rilasci di pressione, caduta di oggetti dall'alto ecc. (**Line of Fire**).
- ♦ Lavori in quota oltre 2 metri, senza protezioni fisse (parapetti) o senza imbracatura di sicurezza agganciata in modo sicuro a parti strutturali (**Lavori in quota**).
- ♦ Lavori con produzioni di scintille o fiamme libere o altri inneschi in aree a rischio di esplosione (Atex), o ad elevato rischio di incendio ecc. (**Lavori a caldo**).
- ♦ Lavori all'interno di ambienti confinati o al cui interno ci possono essere atmosfere tossiche, esplosive o carenza di ossigeno, senza le necessarie autorizzazioni/permessi, attrezzature, DPI o violando le procedure definite (**Spazi Confinati**).
- ♦ Lavori all'interno di macchine e impianti in cui le protezioni sono state manomesse o bypassate, senza le necessarie autorizzazioni/permessi e procedure compensative (**Bypass dispositivi di sicurezza**).
- ♦ Lavori di manutenzione che prevedono l'introduzione di parti del corpo umano all'interno di macchine, impianti, attrezzature, senza che tutte le energie siano state preventivamente sezionate, scaricate, e messe in sicurezza con la procedura LO.TO. (**Zero Energy**).
- ♦ guida di mezzi di trasporto (camion ecc.) o sollevamento e traporto (muletti) senza la cintura di sicurezza (o ad alta velocità). Uso del telefono cellulare mentre si è alla guida. (**Guida in sicurezza**).
- ♦ Lavori elettrici in tensione senza le necessarie procedure, DPI, qualificazione ecc. (**Lavori elettrici**).
- ♦ Sollevamento di carichi senza le necessarie procedure: bilanciamento del carico, controllo portata, imballo del carico, oscillazioni, stabilizzatori, distanze di sicurezza ecc. (**Sollevamento**).

Sono certo che il lettore sarà in grado di riconoscere altre situazioni potenzialmente gravissime che necessitano il blocco immediato dell'attività.

Queste situazioni a livello internazionale sono raccolte sotto il nome di "**LSR Life Saving Rules"** che potremmo tradurre con "***Regole Salva Vita"***.

Ing. Riccardo Borghetto

Licenza Creative Commons

---

www.puntosicuro.it